

Fotodiox EF-LT-FSN / EF-LT-FSN-NDT ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

1. ファームウェアのダウンロード

焦点工房サポートページから、最新のファームウェア(binファイル)をダウンロードする。




<http://www.stkb.co.jp/support.html#ef-lt-fsn>


2. USBでパソコンと接続

マウントアダプターとパソコンをUSBケーブルで接続する。

EF-LT-FSN USB端子



EF-LT-FSN-NDT USB端子



⚠ アップデートに使用するUSBケーブルについて

充電専用のマイクロUSBは、データ転送ができませんのでご使用いただけません。ファームアップデートの際は、必ずデータ転送ができるMicroB規格のケーブルをご使用ください。

3. ダウンロードファイルをFOTODIOXフォルダにコピー

PC上にFOTODIOXのフォルダが表示されます。

ダウンロードした最新のファームウェア(binファイル)をフォルダ内にコピー(ドラッグ&ドロップ)し、20秒待った後、PCからアダプターを取り外します。

⚠ コピーの際の注意

※ファームウェアデータ以外はフォルダ内にコピーしないでください。

※binファイルはコピーするものであり、開いて使用するものではありません。

※PCの画面上でUSBの取り出しをおこなってから、USBケーブルをPCからはずしてください。



4. バージョンの確認方法

アダプターをPCに再接続し、手順3のフォルダ内にあるFOTODIOX.TXT開いてください。

[Software Version]の記載部分からアダプターのファームウェアバージョンが確認できます。