

# Megadap EFTZ21

## ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)の更新方法

### 〈 現バージョンの確認方法 〉

- ① カメラにマウントアダプター EFTZ21とレンズを取り付けて、電源をONにします。
- ② カメラの MENU ボタンを押して、[セットアップメニュー] > [ファームウェアバージョン] を選択します。
- ③ カメラとレンズのファームウェアバージョンが表示されます。

### 1. 焦点工房サポートページから最新のファームウェアをダウンロードします。



<http://www.stkb.co.jp/support.html#eftz21>

### 2. カードリーダー等を使って、「.bin」形式のファイルをメモリーカードのルートディレクトリにコピーします。

※ファイルは、必ずメモリーカードのルートディレクトリ(一番上の階層)にコピーしてください。メモリーカード内にフォルダーを作成してからコピーすると、カメラがファームウェアのファイルを認識できません。

### 3. アダプターとレンズをカメラに取り付けます。

### 4. ファイルをコピーしたメモリーカードをカメラに挿入し、カメラの電源をONにします。

### 5. [セットアップメニュー]>[ファームウェアバージョン]を選択し、画面の指示に従ってファームウェアのバージョンアップを行います。バージョンアップ完了のメッセージが表示されたら、カメラの電源をOFFにします。

### 6. カメラの電源をONにして、ファームウェアが新しいバージョンに更新されていることを確認します。